



IMPORTADO POR: KUARA LITE, S.A. DE C.V.
Calle 11 No. 245 Local 4 x 18 y 22 Col. Santa Gertrudis Copó C.P. 97305, Mérida Yucatán, México.
TEL +52 (999) 9202500 R.F.C. DGE080506627

KUARALITE.COM



Riesgo de descargas eléctricas al abrir el gabinete. Puede sufrir una peligrosa descarga eléctrica al tocar un cable conectado a la red eléctrica. No intente abrir o reparar el aparato usted mismo. La operación debe efectuarla un técnico calificado.

1




AVISO
Cortar el suministro de corriente antes de instalar




3

Coloque los focos y asegúrese de que estén firmemente instalados en el portalámparas.



2

Conecte los cables de la alimentación eléctrica Línea (L) , Neutro (N), al bloque de terminales correctamente, atornille la base al muro.



Se recomienda utilizar foco de LED de 5 o 7W

4

Cierre el luminario cuidando que todas las juntas y sellados encajen correctamente. Pruebe el funcionamiento del luminario.





Diagrama de conexión



AVISO
Conectar la corriente



Nota: Para consulta de datos eléctricos favor de referirse a la etiqueta de marcado del luminario



PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- Desconecte la alimentación principal antes de hacer la instalación, mantenimiento o reemplazo.
- ¡Peligro de quemadura! Apague el luminario y déjelo enfriar antes de tocarlo.
- Las operaciones de instalación, mantenimiento o prueba deben ser realizadas únicamente por una persona con los conocimientos técnicos necesarios.
- Asegúrese de conectar la unidad en una línea adecuada al voltaje de operación de la misma, ya que, si es diferente, esto acortará el tiempo de vida del luminario.
- No intente operar la unidad si está dañada o si el cable de alimentación presenta daños o está roto.
- ¡ATENCIÓN! Nunca toque el luminario cuando se encuentre encendido. No mire directamente los LEDs cuando este en funcionamiento.
- Nunca conecte esta unidad a un dimmer.
- Siempre monte esta unidad en lugares seguros y estables.
- Todas las juntas y sellados deben estar instalados correctamente para proteger el luminario y evitar filtraciones por agua y mantener la garantía del producto.
- La luminaria no debe cubrirse con aislamiento térmico o material similar bajo ninguna circunstancia.

*** Foco no incluido, refiérase a nuestra línea LUCIDA para seleccionar el adecuado**



IMPORTANTE

**FAVOR DE LEER CUIDADOSAMENTE ESTE INSTRUCTIVO
PARA USO CORRECTO DEL EQUIPO.**

ANKRA

INSTRUCCIONES PARA EL DESEMBALAJE

Gracias por comprar productos de LEDS KUARA LITE. Cada producto ha sido probado a fondo y enviado en perfectas condiciones de operación. Inmediatamente después de haber recibido este producto, abra cuidadosamente la caja y revise el contenido para asegurarse de que todos los componentes estén presentes y que se hayan recibido en buenas condiciones. Notifique al distribuidor inmediatamente y conserve los materiales de embalaje para inspección si cualquiera de las piezas parece dañada por el transporte o si la propia caja muestra signos de manipulación incorrecta. Guarde la caja y todos los materiales del embalaje. En el caso de que un dispositivo haya de ser devuelto es importante que esto se haga con la caja y el embalaje original de fábrica.

INSTRUCCIONES GENERALES

En este manual se indica la información importante de instalación y operación. Asegúrese de seguir estrictamente las instrucciones antes de su uso. Le recomendamos conservar el manual para futura referencia. El fabricante no se hace responsable por cualquier daño ocasionado por instalación y operación incorrecta. Estas instrucciones no pretenden cubrir todos los detalles o variaciones en el equipo ni proporcionar todas las contingencias posibles para cumplir en relación con la instalación, el funcionamiento o el mantenimiento. Si se desea obtener más información o si surgen problemas particulares que no están cubiertos suficientemente para los propósitos del comprador o del propietario, contacte al centro de atención a clientes. La falta de seguimiento de nuestros consejos podría causar un deterioro prematuro del producto e invalidar cualquier garantía del mismo.

MANTENIMIENTO

Para asegurar el correcto funcionamiento y mantener el flujo luminoso del luminario, deben realizarse limpieza regular del mismo. La frecuencia de los ciclos de mantenimiento y limpieza dependerá del medio ambiente local, condiciones climáticas y de la salida de luz mínima que sea aceptable para el usuario.

- Antes de realizar cualquier tipo de mantenimiento, asegurar de que el luminario esté desconectado de la red eléctrica y de que la temperatura del mismo sea lo suficientemente fría para tocar.
- Usar un paño suave y seco o ligeramente humedecido para limpiar la superficie exterior del refractor / lente y del luminario.
- No usar limpiadores con químicos, solventes o productos abrasivos para no dañar el luminario.
- Asegurar siempre de secar completamente todas las piezas antes de volver a conectar la unidad.

Se recomienda programar una agenda de inspección rutinaria de todos los productos instalados para verificar el estado de cada pieza y así realizar el mantenimiento necesario para garantizar su vida útil siguiendo las recomendaciones y consejos descritos anteriormente.

PÓLIZA DE GARANTÍA (solo para México)

Kuara Lite S.A. de C.V. garantiza el producto adquirido por defectos ocultos u originarios de la fabricación en materiales o componentes por un periodo de 3 años partir de la fecha de compra. Considerando su uso diario promedio de 12 hrs. **Si el producto se localiza en zonas costeras su póliza solo es válida por un año de garantía.**

Condiciones:

- Para hacer efectiva esta garantía, presente la nota o factura de compra, esta póliza, el formato de solicitud de garantía (KLF-001) debidamente llenados y sellados junto con el producto en el Centro de Distribución Mérida, ubicado en calle 22 No. 308 x 41 y 43 Col. Amalia Solorzano II, Mérida Yucatán. Tel. 9997116569 / 9999202501.
 - Kuara Lite S.A. de C.V. se compromete a reparar o cambiar el producto cuando así proceda, así como las piezas y componentes defectuosos del mismo que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra necesaria, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.
- El tiempo de reparación no será mayor a 30 días hábiles contados a partir de la recepción del mismo en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva esta garantía. Los gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por Kuara Lite, S.A. de C.V. Es importante que el monto y empresa contratada para transportar el producto sea autorizado previamente por Kuara Lite, S.A. de C.V. Si después de ser probado y examinado por nuestro departamento técnico, se comprueba que el producto no está dentro de las condiciones de garantía, todos los costos de instalación, traslado o reinstalación serán responsabilidad del comprador.

Las partes, componentes, consumibles y accesorios podrán ser adquiridos por los consumidores contactando al IMPORTADOR.

IMPORTANTE: Esta garantía no cubre gastos de instalación o desinstalación en ningún caso, solo el reemplazo o reparación del producto afectado. Las reparaciones o cambios físicos no suponen un reinicio de plazo de garantía, el plazo de garantía siempre corre a partir de la venta original del producto.

Esta garantía no es válida en los siguientes casos:

- Kuara Lite solo se responsabilizará de la calidad de sus productos, siempre que se sigan las recomendaciones indicadas y declinará toda la responsabilidad en los siguientes casos:
- (a) Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- (b) Cuando el producto no hubiese sido instalado y operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
- (c) Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Kuara Lite S.A. de C.V.
- (d) Cuando la instalación eléctrica no cumpla con la NOM-001-SEDE vigente.
- (e) Cuando el producto ha sido sometido o instalado a una temperatura ambiente distinta a la especificada, cuando ha sido expuesto a ambientes corrosivos o gases agresivos, a humedad relativa por encima de 80%.
- (f) Cuando el producto no ha sido instalado de acuerdo al IP correspondiente.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto siempre y cuando el importador no cuente con talleres de servicio. En caso de que la presente garantía se extravíe el consumidor puede recurrir a su proveedor para que se le expida otra póliza de garantía previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

PRODUCTO : LUMINARIO DE MURO
MARCA: KUARA LITE MODELO :
NÚMERO DE FACTURA O NOTA DE COMPRA:
FECHA DE COMPRA :

SELLO O FIRMA DEL ESTABLECIMIENTO
CENTRO DE ATENCIÓN KUARA LITE

Centro de atención a clientes:

Si usted tiene alguna pregunta sobre la instalación o uso de este producto, llame a Atención a Clientes Kuara Lite. Por favor proporcione el número exacto del modelo. DOMICILIO: KUARA LITE, S.A. DE C.V. Calle 11 No. 245 Local 4 x 18 y 22 Col. Santa Gertrudis Copó C.P. 97305, Mérida Yucatán, México. TEL +52 (999) 9202500